

CAME TOP 432EV / TOP 434EV



- SISTEMA DE MEMORIZACIÓN DEL CÓDIGO MEDIANTE AUTOAPRENDIZAJE DE EMISOR A EMISOR.

1 - Pulsar al mismo tiempo las dos teclas superiores del nuevo emisor (en el caso de modelo de 4 teclas) hasta cuando el led parpadee más rápidamente.

2 - Ahora pulsar la tecla en la que se desea habilitar el mando para la abertura.

3 - En 10 segundos de la precedente operación, acercar el emisor en uso (o precedentemente codificado) al nuevo, pulsando la tecla que generalmente manda el servicio para introducir en el nuevo equipo. Concluida la memorización, el led parpadeará durante 3 veces y el producto está ya listo para funcionar.

NOTA:

La memorización puede realizarse desde cualquier emisor de la serie Top de 433,92 MHz hacia los nuevos EV o entre modelos EV.